

	MANUAL DE POSTES DE LUZ	Dpto. OPERACIONES
Rev. 1 22/01/2026		Página: 1

OBJETIVO

Explicar el uso correcto de los códigos de postes de luz en las ofertas y/o pedidos, indicando cómo deben utilizarse, qué códigos usar según necesidad y cómo se relacionan con la pista.

INDICE

1. CONTEXTO GENERAL
2. POSTES DE LUZ EN CIRCUITO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. CONTEXTO GENERAL:

Los códigos de postes se utilizan para definir correctamente el tipo de postes de luz dentro de la oferta y/o pedido. Su correcta asignación es fundamental para que la configuración de la pista sea coherente y para evitar errores en fases posteriores del proceso (pedido, producción y montaje).

Este manual define cuándo deben utilizarse estos códigos, qué código corresponde en cada caso y cómo se relacionan con la pista asociada en la oferta.

2. POSTES DE LUZ EN CIRCUITO:

Se marca en verde la opción por defecto

POSTE	M90	M90 INDIVIDUAL	M360	ATLAS	ATLAS INDIVIDUAL	M160
GALIS	4000008	4000008	4000008	4000008	4000008	4000008
RECTO	4000250	4000250	4000250	4000250	4000250	4000250
CURVO	4000429	4000429	4000429	4000429	4000429	4000429

POSTE	HURACÁN	WILSON 90	WILSON 160	WILSON ULTRA	SPECIAL EDITION	SPECIAL EDITION INDIVIDUAL
RECTO	4000411	-	-	-	-	-
CURVO	-	-	-	4000854	4000325	4000325
EN V	-	4000307	4000307	-	-	-

POSTE	PRO ONE	PRO ONE INDIVIDUAL	LUQUE	LUQUE INDIVIDUAL
GALIS	4000213	4000213	4000253	4000253
RECTO	4000012	4000012	4000251	4000251
CURVO	-	-	4000246	4000246

POSTE	PANORAMA PRO	PANORAMA PRO INDIVIDUAL	PRIME	PRIME INDIVIDUAL	STANDARD ACE
RECTO	4000250	4000250	4000012	4000012	4000251
CURVO	4000429	4000429	-	-	4000246

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

- Cuando añadimos un código 1* a una oferta nos aparece por defecto el poste que corresponde a dicha pista.

	Pos.	Material	Denominación de posición	Cantidad de pedido	UM	Valor
☐	10	1000549	M360 - RAL 9005+IMP		1 PI	
☐	20	2000544	EST. PINTADA M360 - RAL 9005+IMP		1 PI	
☐	30	4000008	POSTE LUZ GALIS M90/M160/M360/ATLAS		4 PI	
☐	40	9500033	KIT ILUMINACION x8 FILUX INOX		1,00 UD	
☐	50	3001008	PROYECTOR FILUX 26.000 LUMENES - 7M		8,00 UD	
☐	60	4000626	CRUCETA PROYECTORES FILUX		4,00 UD	
☐	70	3001261	ROLLO CABLE 15M COLOR VERDE		1 ROL	
☐	80	3000417	KIT TORN FOCOS INOX		1,00 UD	
☐	90	9100005	KIT SIN PUERTAS M/M360/W/HU/AT		1,00 UD	
☐	100	4000313	JUEGO MOD S/PUERTAS M/W/M360/PPAN/HU/...		2 PI	
☐	110	4000196	JUEGO POSTES RED		1 PI	

- En caso de querer cambiar el tipo de poste habrá que revisar en el punto 2 de este manual la opción deseada. Para consultarlo tendremos que buscar el modelo de pista y la opción que queremos para cada una de las puertas. No todas las opciones están disponibles para todos los tipos de pista por diferentes motivos, en principio, solo los indicados en la tabla.
- Una vez identificado el código deseado, sustituiremos el código de los postes por defecto de la pista por el nuevo código. Si dicho código hubiera sido eliminado, lo añadiremos en la siguiente línea disponible, indicando el código y la cantidad correspondiente. Es importante especificar en la columna Posición superior el número de posición del código 1* al que están asociados los postes.

Posición superior

10

- Se nos añadirá los nuevos postes y el precio indicado según catálogo.
 - Cuando en el catálogo se indica el precio de un poste recto o curvo, este importe es adicional al precio de los postes que la pista incluye por defecto. Por tanto, el precio final no será el que figura en el catálogo, sino la suma del precio de los postes por defecto más el precio indicado en el catálogo.